

## 701GA快速安装指南-德文版

折后尺寸：85\*138mm

材质：128g双铜

双面四色印刷，过哑胶

注：机器图为首页

### Packungsinhalt

Packungsinhalt  
1 Installationsanleitung, 1 CD (für PC)  
1 Kamera, 1 Stromadapter, 1 Netzwerkkabel, Montagezubehör

### Anfangen

**Tipps**

- Status-LED ist rot, WiFi LED ist blau.
- Ziehen Sie den Temperatur- und Feuchtigkeitssensor raus und halten Sie den von der Kamera fern.

### Einfache Einrichtung

**Schritt 1 Herunterladen**

- Gehen Sie zu App Store oder Google Play und suchen Sie nach der **Wansview** App. Oder scannen Sie den QRCode auf dem Karton, um App zu bekommen.
- Laden Sie die kostenlose App auf Ihr Smartphone herunter.

**Schritt 2 Anfangen**

- Schließen Sie den Netzadapter an der Stromschnittstelle von Kamera und stellen Sie den Stecker in eine Steckdose.

**Schritt 3 Netzwerk verbinden**

**Methode A Anschluss MIT Netzwerkkabel**

- Schließen Sie die Kamera mit dem Netzwerkkabel an den Router an.
- Starten Sie bitte die Wansview App und drücken Sie **+**, um Zugriff auf die „Kamera hinzufügen“ Seite zu haben. Scannen Sie den QRCode auf der Unterseite von Kamera und geben Sie den voreingestellten Benutzernamen admin und das voreingestellte Passwort 123456 ein. Am Ende drücken Sie **✓**. Jetzt kann die Kamera ONLINE sein.

**Methode B WiFi Anschluss Per Netzwerkkabel**

- Wenn Sie die Kamera per LAN Netzwerkkabel verbunden haben, dann können Sie auf der Grundlage die Kamera noch per WLAN verbinden.
- Drücken Sie **>** und besuchen Sie die **„Kamera bearbeiten“** Seite. Danach wählen Sie **Erweiterte Einstellungen**, um auf die **„Kamera einstellen“** Seite zuzugreifen.
- Drücken Sie **WiFi Einstellung** und wählen Sie Ihre **WiFi SSID**. Dann geben Sie **WiFi Passwort** ein. Dann drücken Sie **✓**.

**Tipps**

- Die Kamera kann WiFi per „WiFi Konfigurationsanleitung hinzufügen“ verbinden.
- Sie können WiFi auch auf Webinterface konfigurieren.

Wenn die App **Einstellung ist Erfolgreich** zeigt, können Sie Netzwerkkabel ausziehen.

**Schritt 4 WiFi per „WiFi Anleitung“ konfigurieren**

- Starten Sie die Wansview App, Klicken Sie auf die **+** Taste um zur **„Kamera hinzufügen“** Seite zu gehen. Und wählen Sie **„WiFi Konfigurationsanleitung hinzufügen“**.
- Scannen Sie den QRcode auf der Unterseite der Kamera und erstellen Sie einen Namen der Kamera. Dann drücken Sie **„Nächst“**.

• Geben Sie WiFi Passwort ein und drücken Sie „Nächst“. Dann wird die Kamera versuchen WiFi zu verbinden. Wenn Kamera WiFi verbunden hat, wird „Hinzufügen erfolgreich“ gezeigt. Dann wird die App zur **„Kamera“** Seite wieder gehen und Zustand der Kamera zeigt „Online“. Wenn WiFi Verbinden erfolglos ist, bitte drücken **„Versuchen Sie es nochmal“** und wiederholen den Prozess 2-4 Male. Beim Einschalten soll der ganze Prozess innerhalb 5 Minuten erledigt werden. Sonst soll die Kamera ausgeschaltet werden und wiederholen Sie die obige Prozesse.

**Hinweis:**  
Wenn Pieptöne Sie nerven, können Sie **„Mit Schallwelle WiFi Konfiguration“** nicht wählen.

Vergessen Sie nicht Benutzernamen und Passwort zu ändern. Wenn die Kamera ONLINE ist, können Sie die **>** Taste drücken, um zur **„Kamera bearbeiten“** Seite zu gehen. Drücken Sie **„Erweiterte Einstellungen“** und danach **„Nutzerverwaltung“**. Dann können Sie zur **„Nutzer bearbeiten“** Seite gehen und auf der Seite Benutzernamen und Passwort ändern. Wenn Benutzernamen und Passwort geändert werden, drücken Sie die **✓** Taste um Ihre Änderung zu speichern.

• Wenn Sie Livestream der Kamera ansehen, können Sie **Temperatur und Luftfeuchtigkeit prüfen**.

°C---Celsius °F---Fahrenheit

Temperatur-+ -Feuchtigkeit

**Tipps**

- Die Kamera kann NUR 2.4Ghz WiFi Netzwerk unterstützen.
- Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Router ordnungsgemäß funktioniert und die Verschlüsselung auf WPA2-PSK eingestellt ist.
- Das WiFi Passwort kann zwei Zeichen ' und & nicht enthalten und nicht mehr als 31 Zeichen sein.
- Wenn Sie Werkseinstellungen der Kamera zurücksetzen möchten, können Sie die **„Reset“** Taste 15-25 Sekunden lang drücken. Wenn die Kamera zurückgesetzt wird, werden Benutzernamen und Passwort Standardwert sein.

## LASSEN UNS WISSEN WAS SIE DENKEN

Vielen Dank für Ihre Bestellung und Ihr Vertrauen zu WANSVIEW. Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen bei Anwendung haben.

Als junges und wachsendes Unternehmen ist es für uns sinnvoll und wertvoll, dass Sie uns eine gerechte und positive Online-Rezension zu unseren Produkten und unserem Service geben können.

DE: info.de@wansview.com  
camera@wansview.com  
US: service@wansview.com  
service2@wansview.com  
UK: service3@wansview.com

DE: info.de@wansview.com  
US: service2@wansview.com  
UK: service3@wansview.com

Facebook: www.facebook.com/WansviewClub/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2oQdscD\_5HI

1080P ProHD IP Kamera K1 mit Temperatur- & Feuchtigkeitssensor

## Schnellinstallationsanleitung

iOS  
Android

One Smarteye One World

封底

封面